



Art. Nr.	Bezeichnung
81125300	<p>Maxi-Handsender 3 Funktionen T60TX-15DML</p> <p>Mit diesem Handsender kann eine Vielzahl von Toren oder Schranken bedient werden (bis zu 1000). Über Zifferntasten und ein LCD Display wird das Tor vorgewählt (z.B. 173) und kann somit geöffnet, geschlossen oder gestoppt werden.</p> <p>Frequenz: 433,92 MHz (FSK - frequenzmoduliert) Codierung: digitaler Pulscode Codekombinationen: 59.049 (UI Code 16.777.216) Funktyp: Doppelsuper Funktionen: 3 (bis zu 1000 Empfänger ansteuerbar) Ausgangsleistung: 10 mW (an 50 Ohm) Antenne: integriert Reichweite: ca. 100 m (je nach Umfeld) Betriebsspannung: 9 V DC über Batterie Typ 6F22 Betriebsdauer: ca. 1 Jahr Gehäuse: 143 x 62 x 28 mm, A-B-S, 155 g, blau Bedienoberfläche: definierte Tasten, individuelle Beschriftung ist möglich Temperaturbereich: -20°C bis +55°C Schutzart: IP 65 Mögliche Empfänger: Alle T60 Empfänger Anwendungsbereiche: Türen, Tore, Licht, Schranken, Förderbänder uvm.</p>

REWO 1212 047