

Art. Nr.	Bezeichnung
27840604	<p>C06 Joystick Systemsteuerung für PTZ Kameras und DVR</p> <p>Die C06 Systemtastatur wird zur Steuerung der Ultra-Z Kameras verwendet. Mittels Joystick kann die Motorzoom Kamera bedient und gesteuert werden. Das Pult wird über RS-485 mit der Kamera verbunden. Es lassen sich voreingestellte Preset Positionen auswählen oder man kann die Kamera individuell mit dem Joystick steuern. Dafür stehen Funktionstasten zur Verfügung. Ferner ist ein kleines Display vorhanden. Es können Kameras angeschlossen werden, die über das PELCO Protokoll verfügen.</p> <p>Bedienung: 2-Achsen proportionaler Joystick DVR Unterstützung: Bis zu 31 DVR lassen sich damit ansteuern PTZ Unterstützung: Bis zu 128 PTZ Kameras lassen sich damit ansteuern Kommunikation: RS 485 Max. Kabellänge: 1.200 m Baudrate: 2400 bps, 4800 bps und 9600 bps LCD Bildschirm: 122 x 32 mm Betriebsspannung: 12 V DC ±10%, 50Hz Abmessungen: 300 x 180 x 86 mm Gewicht: 2,5 kg</p>

