

Art. Nr.	Bezeichnung
81120306	<p>Mini-Handsender 3 Funktionen T60TX-T8-MN3</p> <p>Das System T60 zeichnet sich durch eine hohe Funktionalität und einer Vielfalt an Programmiermöglichkeiten aus. Ebenso reicht die Produktpalette von robusten Handsendern, welche eine Bedienung mit Handschuhen erlauben, bis hin zu kleinen Mini Handsendern mit Gürtelclip.</p> <p>Der kleine T8 Handsender besitzt zusätzlich einen Schiebeschalter, um ihn ein und aus zu schalten. Zudem ist er nach den CE, FCC und IC Zulassungen zertifiziert. Diese Senderbaureihe bietet 1, 3, 6 oder 8 Funktionen. Die Tasten sind von 1-8 durchnummeriert.</p> <p>Frequenz: 433,92 MHz (FSK - frequenzmoduliert) Funktyp: Fractional-N PLL Funktion: 3 Ausgangsleistung: 10 mW (bei 50 Ohm) Antenne: integriert Reichweite: ca. 100 m (je nach Umfeld) Betriebsspannung: 3 V DC 2 x AAA Batterien Betriebsdauer: ca. 1 Jahr Gehäuse: 52 x 83 x 17 mm, A-B-S, 80 g, blau Bedienoberfläche: definierte Tasten, individuelle Beschriftung ist möglich Temperaturbereich: -20°C bis +55°C Schutzart: IP 67 Mögliche Empfänger: Alle T60 Empfänger Anwendungsbereiche: Eingangstüren, Tore, Licht, Schranken uvm.</p>

