



Art. Nr.	Bezeichnung
81120801	<p><b>Midi-Handsender 8 Funktionen T60TX-08STL</b></p> <p>Dieser robuste Funksender liegt perfekt in der Hand und ermöglicht eine Bedienung der Empfänger. Häufig werden diese Handsender bei Abschleppwagen, Förderbandanlagen oder bei Torsteuerungen eingesetzt. Diese Senderbaureihe bietet 1, 2, 3, 4, 6 oder 8 Funktionen. Die Tasten sind von 1-8 durchnummeriert. Auf Anfrage sind die Sender auf der Frequenz 869,85 MHz erhältlich.</p> <p>Frequenz: 433,92 MHz (FSK - frequenzmoduliert)                      Funktyp: PLL Synthesizer                      Funktionen: 8                      Ausgangsleistung: 7 mW (bei 50 Ohm)                      Antenne: integriert                      Reichweite: ca. 100 m (je nach Umfeld)                      Betriebsspannung: 4,5 V DC über 3 x AAA Batterien                      Gehäuse: 113 x 66 x 35 mm, A-B-S, 125 g, blau                      Bedienoberfläche: definierte Tasten, individuelle Beschriftung ist möglich                      Temperaturbereich: -20°C bis +55°C                      Schutzart: IP 65                      Mögliche Empfänger: Alle T60 Empfänger                      Anwendungsbereiche: Türen, Tore, Winden, Licht, Schranken uvm.</p>