



Art. Nr.	Bezeichnung
81126500	<p>Maxi-Handsender 15 Funktionen T60TX-15SML</p> <p>Dieser Handsender steuert bis zu 15 Einzelfunktionen über Zifferntasten.</p> <p>Frequenz: 433,92 MHz (FSK - frequenzmoduliert)</p> <p>Codierung: digitaler Pulscode</p> <p>Codekombinationen: 59.049 (UI Code 16.777.216)</p> <p>Funkttyp: Doppelsuper</p> <p>Funktionen: 15</p> <p>Ausgangsleistung: 10 mW (an 50 Ohm)</p> <p>Antenne: integriert</p> <p>Reichweite: ca. 100 m (je nach Umfeld)</p> <p>Betriebsspannung: 9 V DC über Batterie Typ 6F22</p> <p>Betriebsdauer: ca. 1 Jahr</p> <p>Gehäuse: 143 x 62 x 28 mm, A-B-S, 155 g, blau</p> <p>Bedienoberfläche: definierte Tasten, individuelle Beschriftung ist möglich</p> <p>Temperaturbereich: -20°C bis +55°C</p> <p>Schutzart: IP 65</p> <p>Mögliche Empfänger: Alle T60 Empfänger</p> <p>Anwendungsbereiche: Türen, Tore, Winden, Licht, Förderbänder uvm.</p>

